

# 漏電遮断器ビリビリガードPlus

わずかな漏電も感知！  
ワンタッチ取り付けで電気工事不要！



水回りの特定機器用コンセントに！



内線規程では、そのほか水回りの特定機器用コンセントには接地極付コンセントを使用することが勧告されています。

台所・厨房、洗面所、便所、  
屋外防雨コンセントなど

そのほか次のような機器や  
コンセントでお使いください。



電動工具、水中ポンプ、イルミネーション、ショーケース、  
作業場、クリーニング店舗の水濡れ機器、園芸・畜産・  
漁業用の電動電熱機器など

注文コード	IS12-3901	IS12-3902
品番	GBXC1515	GTXC1515
保護機能	地絡・過負荷・短絡保護	地絡保護
定格電圧	AC100V	
定格周波数	50/60Hz	
定格電流	15A <b>OC付</b>	15A <b>OCなし</b>
定格感度電流	15mA	15mA
動作時間	0.1秒以内(高速系)	
定格不動作電流	7.5mA	7.5mA
コンセント口数	2個(2P、2P接地極付コンセント共用)	
コンセント容量	合計1500W	
プラグ	2P、2P接地極付プラグ兼用	
寸法(mm)	112×50×51	
質量(Kg)	0.17	

## 実は間違えやすい?! 用語解説

- 漏電** 電流が絶縁部分以外へ漏れること
- 地絡** 絶縁不良によって大地などへ電流が流れてしまうこと
- 短絡** 配線や電気機器に危険な電流が流れてしまうこと(ショート)
- 過負荷** 想定以上の電流や、機器の許容電流を超えた負荷がかかること(過電流)

★OC(オーバーカレント)は過電流遮断機能のこと  
ブレーカーが落ちるのはこのOCが機能します。

- 注文コードを指定してご発注下さい。
- 納期等詳細につきましては営業担当者までお問い合わせください。